PYRODREAMS LED LETTER

Fixture Mapping DMX 6CH - Daslight 3

Profilo fixture aggiornato per firmware slave a 6 canali con controllo velocità scrittura su CH6. Ogni lettera occupa 6 canali DMX.

Parametro	Valore
Manufacturer	Pyrodreams
Fixture	LED LETTER
Mode	6CH
Protocol	DMX512
Simboli	A-Z + 0-9
Macro	3 valori DMX per simbolo
CH6	Write Speed: 0 lento / 255 veloce

Channel Mapping

CH	Funzione	Range DMX	Descrizione	Tipo Daslight
1	Red	0-255	Intensità Rosso	Color / Red
2	Green	0-255	Intensità Verde	Color / Green
3	Blue	0-255	Intensità Blu	Color / Blue
4	Macro	0	Blackout	Macro
4	Macro	1-108	Simboli statici, 3 valori per simbolo	Macro
4	Macro	109-111	Blackout / stacco	Macro
4	Macro	112-219	Simboli in scrittura, 3 valori per simbolo	Macro
4	Macro	220-255	Riserva / blackout	Macro
5	Master Dimmer	0-255	Dimmer generale: 0 spento, 255 massimo	Dimmer
6	Write Speed	0-255	Velocità scrittura: 0 lento circa 200 ms/ LED, 255 veloce circa 10 ms/LED	Speed

Address Plan per 4 lettere

Posizione	Address DMX	Canali assoluti	Note
Lettera 1	001	1-6	Impostare slave address 001
Lettera 2	007	7-12	Impostare slave address 007
Lettera 3	013	13-18	Impostare slave address 013
Lettera 4	019	19-24	Impostare slave address 019

Macro Mapping CH4

Simbolo	Static Range	Static Main	Write Range	Write Main
A	1-3	1	112-114	112
B	4-6	4	115-117	115
C	7-9	7	118-120	118
D	10-12	10	121-123	121
E	13-15	13	124-126	124
F	16-18	16	127-129	127
G	19-21	19	130-132	130
H	22-24	22	133-135	133
I	25-27	25	136-138	136
J	28-30	28	139-141	139
K	31-33	31	142-144	142
L	34-36	34	145-147	145
M	37-39	37	148-150	148
N	40-42	40	151-153	151
O	43-45	43	154-156	154
P	46-48	46	157-159	157
Q	49-51	49	160-162	160
R	52-54	52	163-165	163
S	55-57	55	166-168	166
T	58-60	58	169-171	169
U	61-63	61	172-174	172
V	64-66	64	175-177	175
W	67-69	67	178-180	178
X	70-72	70	181-183	181
Y	73-75	73	184-186	184
Z	76-78	76	187-189	187
0	79-81	79	190-192	190
1	82-84	82	193-195	193
2	85-87	85	196-198	196
3	88-90	88	199-201	199
4	91-93	91	202-204	202
5	94-96	94	205-207	205
6	97-99	97	208-210	208
7	100-102	100	211-213	211
8	103-105	103	214-216	214
9	106-108	106	217-219	217

Speed Mapping CH6

DMX Speed	Tempo circa	Comportamento
0	200 ms/LED	Molto lento
64	152 ms/LED	Lento
128	105 ms/LED	Medio
192	57 ms/LED	Veloce
255	10 ms/LED	Molto veloce